

In der ganzen Wohnung, im ganzen Haus ist es kalt!

## Checkliste für Gasheizthermen:

<b>1.</b>	<b>Überprüfen Sie die Einstellungen am Raumthermostat:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist der Raumthermostat eingeschaltet (Symbol Sonne oder Uhr)</li> <li>Welche Temperatur ist eingestellt? (Mehr als 20°C?)</li> <li>Stimmt die Uhrzeit? Sie könnten auch im Modus Nachtprogramm sein und dies fordert</li> <li>keine Heizung an! Beispiel: Ist es jetzt 20 Uhr, oder 8 Uhr?</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Überprüfen Sie die Gasheiztherme:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät eingeschaltet? (Könnte ja ein Besucher/Kind irrtümlich abgeschaltet haben)</li> <li>Ist die Therme auf Winterbetrieb eingestellt? (Wasser und Heizung)</li> <li>Ist genug Druck in der Anlage? (Wenigstens 1 bar?)             <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellung des Temperaturwahlschalters? Mindestens 3 bis 4?</li> </ul> </li> <li>Ist das Heizgerät auf einer eigenen Sicherung, dann überprüfen Sie diese!</li> <li>Gibt es einen Heizungs- Notschalter? Wenn ja, ist dieser eingeschaltet?</li> <li>Ist der Gashahn offen? 1. am Gerät, 2. am Gaszähler?</li> </ul>



## Checkliste für Pellets/Gas – und Ölheizkessel / Brenner (Kellerkessel im Heizraum)

1	Hauptschalter (Fluchtschalter) vor der Heizraumbür eingeschaltet? Wird oft mit dem Lichtschalter verwechselt und nicht mehr eingeschaltet!
2	Haben Sie eine Fernbedienung oder einen Raumthermostat im Wohnzimmer? Wenn ja, dann gehen Sie vor, wie oben (Pos.1) beschrieben.
3	Regelung: Ist diese Auf „Winterbetrieb“ eingestellt?
4	Ist Strom an der Anlage? Überprüfen des Stromkreises (Sicherungen)
5	Ist genügend Druck in der Anlage? Bei einem Stockhaus maximal 1,5 bar
6	Ist der Kessel eingeschaltet? Kessel direkt oder am Schaltschrank
7	Ist sonst alles eingeschaltet? Zum Beispiel die Heizungspumpen. Wenn ja, laufen sie auch? Das lässt sich nicht immer einwandfrei überprüfen, tritt meist am Beginn einer Heizperiode auf.
8	Bei Gas: Ist der Gashahn beim Gaszähler und beim Gaskessel geöffnet?
9	Bei Öl: Auch wenn es Ihnen unwahrscheinlich erscheint: „Haben Sie noch Öl im Tank?“
10	Leuchtet bei Ihrem Gas / Öl – Brenner eine Störlampe? Wenn ja, dann drücken Sie diese. Mit etwas Glück springt Ihre Anlage dann an.

